HUAWEI E5573s-320

KONFIGURACJA DLA KORZYSTAJĄCYCH Z BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU

Po zainstalowaniu w routerze Karty SIM przystępujemy do konfiguracji oprogramowania.

Strona główna	Diagnostyka	SMS	Krótkie Kody	Ustawienia
Aero2 Polączenie nieudane nieprawidlowych slefonicznych. Skon swoim usługod	e z powodu Istawień Istakuj się ze awcą.			
Pobrano: 0 Wysłano: 0 Czas trwania: 0 Szybkość pobierania: 0 Szybkość wysłania: 0	B 0:00:00 b/s b/s			

Z menu po lewej wybieramy "Szybka konfiguracja" i dodatkowo klikamy "Nowy profil"

				III UMTS 🌐 🚌	Polski Vyloguj Pomoc
Strona główna	Diag	nostyka	SMS	Krótkie Kody	Ustawienia
Szybka konfiguracja	•	Konfigurui	profil poła	czenia	Krok 1 z 3
Ustawienia połączenia	0	rtoniguruj	promipolą		
Ustawienia WiFi	0	Nazwa profilu:			T
Repeater WiFi	0	Nazwa użytkow	nika:		
Zabezpieczenia	0	Hasło:			
Zarządzanie	0	APN:			
Aktualizacja				N	
Aplikacje Mobilne	0			Now	y profil Następny

Nazwa profilu: dowolna, sugerujemy **Aero2**, następnie wpisujemy w polu APN IPv4 wartość: **darmowy** i wybieramy **zapisz.**

Strona główna	Diagnos	tyka	SMS	Krótkie Kody	v Ustawienia
Szybka konfiguracja	0	Konfiguru	i j profil po łą	czenia	Krok 1 z 3
Ustawienia połączenia Ustawienia WiFi	0	Nazwa profilu:	Aero2(dom	iyślny)	Ŧ
Repeater WiFi	Nowy profil	_	_	_	
Zabezpieczenia					
Zarządzanie	Nazwa profilu:	Aero			
Aktualizacja	Nazwa użytkownika:			I	
Aplikacje Mobilne	Hasło:				profil Następny
	APN:	darmo			
				Zapisz Anuluj	
l l				-	

Następnie klikamy **"następny"** i przechodzimy do konfigurowania sieci bezprzewodowej.

			II UMTS 🌐 🔤	Wyloguj Pom
Strona główna	Diagnostyka	a SMS	Krótkie Kody	Ustawienia
Szybka konfiguracja	K	onfigurui ustawi	enia sieci WIFI	Krok 2 z 3
Ustawienia połączenia	0	5,		
Ustawienia WiFi	0	Nazwa SSID (Service Set	Identifier): Nazwa lokalnej sieci bezp	rzewodowej (WiFi) może
Repeater WiFi	0	zawierać maksymalnie 32 :	znaki.	
Zabezpieczenia	0	Nazwa sieci (SSID):	E5573s_LK	
Zarządzanie	0	Haelo:		
Aktualizacja		112510.		
Aplikacje Mobilne	0			Wstecz Następny
				1
ityka prywatności		🍓 (C) 2006-2015 HUAWEI TECH	NOLOGIES CO., LTD.	Prawa autors

Po wpisaniu nazwy sieci i hasła klikamy **"następny"** i w podsumowaniu konfiguracji klikamy **"zakończ"**

				11	II имтѕ 🌐	24GH=0))	Polski Wyloguj	Pomo
Strona główna	Diagno	ostyka	SMS	_	Krótkie Kody		Ustawienia	1
Szybka konfiguracja		Podsumow	anie kon	figuraci	i		Krok 3 z 3	
Ustawienia połączenia	0							
Ustawienia WiFi	0	Ustawienia p	rofilu:					
Repeater WiFi	0	Nazwa profilu:		Aero				
Zabezpieczenia	0	APN:		darmowy				
Zarządzanie	0	Ustawienia V	/iFi:					
Aktualizacja		Nazwa sieci (SSIE)):	E5573s_LK				
Aplikacje Mobilne	0							
						Wstecz	Zakońc	z
ityka prywatności		44 (С) 2006-2015 H	JAWEI TECHNO	LOGIES CO., LTI	D.		Prawa a	iutorski

Kolejnym etapem konfiguracji jest ograniczenie Typu sieci do połączenia – z menu po lewej wybieramy "**Ustawienia połączenia**", a następnie z rozwijanej listy "**Ustawienia sieci"**. Po prawej stronie wybieramy "**Tylko HSPA+/UMTS**", zatwierdzamy zmiany poprzez "**Zastosuj**".

				all UMT	s 🌐 🚌	Polski Wyloguj	Pomo
Strona główna	Diagr	iostyka	SMS	Krótkie I	Kody	Ustawienia	a
Szybka konfiguracja		Ustawienia	sieci				
Ustawienia połączenia Tryb połączenia Zarządzanie profilami	•	Sieć Preferowany tryb	. T.	ylko HSPA+/UMTS ▼			
Ustawienia WiFi	0	Wyszukiwan	le sieci	śli nie znasz typu sieci p	roszę wybrać o	pcję "Auto".	
Repeater WiFi	0	Tryb:	A	uto 🔻			
Zapezpieczenia Zarządzanie	0					Zasto	sui
Aktualizacja							
Aplikacje Mobilne	0					1	•
lityka prywatności		(C) 2006-2015 F	HUAWEI TECHNOLOG	GIES CO., LTD.		Prawa a	autorsk

Konfiguracja połączenia została ukończona pomyślnie.



KONFIGURACJA DLA KLIENTÓW USŁUGI PAKIETY AERO

Po zainstalowaniu w routerze Karty SIM przystępujemy do konfiguracji oprogramowania.

Strona główna	Diagnostyka	SMS	Krótkie Kody	Ustawienia
3				
Aero Połączenie nieuda nieprawidłowyc lefonicznych. Sko swoim usługo	2 ine z powodu h ustawień potaktuj się ze odawcą.		10	
Pobrano: Vysłano: Czas trwania:	0 B 0 B 00:00:00			1
Szybkość pobierania: Szybkość wysyłania:	0 b/s 0 b/s			

Z menu po lewej wybieramy "Szybka konfiguracja" i dodatkowo klikamy "nowy profil"

			uii umts 🌐 🜚 (Polski v Wyloguj Pomoc
Strona główna	Diagnostyka	SMS	Krótkie Kody	Ustawienia
Szybka konfiguracja	Konfi	guruj profil poła	czenia	Krok 1 z 3
Ustawienia połączenia	0			
Ustawienia WiFi	Naz	va profilu:		T
Repeater WiFi	Naz	va użytkownika:		
Zabezpieczenia	O Hasi	o:		
Zarządzanie	APN			
Aktualizacja				
Aplikacje Mobilne	0		Nowy	profil Następny
lityka prywatności	🐠 (C)	2006-2015 HUAWEI TECHNOLOG	IES CO., LTD.	Prawa autorskie

Nazwa profilu: dowolna, sugerujemy **Aero2**, następnie wpisujemy w polu APN IPv4 wartość: **darmowy** i wybieramy **zapisz.**

Strona główna	Diagnos	tyka	SMS	Krótkie Kody	v Ustawienia
Szybka konfiguracja	0	Konfiguru	i j profil po łą	czenia	Krok 1 z 3
Ustawienia WiFi	0	Nazwa profilu:	Aero2(dom	iyślny)	Ŧ
Repeater WiFi	Nowy profil	_	_	_	
Zabezpieczenia					
Zarządzanie	Nazwa profilu:	Aero			
Aktualizacja	Nazwa użytkownika:			I	
Aplikacje Mobilne	Hasło:				profil Następny
	APN:	darmo			
				Zapisz Anuluj	
l l				-	

Następnie klikamy **"następny"** i przechodzimy do konfigurowania sieci bezprzewodowej.

			II UMTS 🌐 🔤	Wyloguj Pom
Strona główna	Diagnostyka	a SMS	Krótkie Kody	Ustawienia
Szybka konfiguracja	K	onfigurui ustawi	enia sieci WIFI	Krok 2 z 3
Ustawienia połączenia	0	5,		
Ustawienia WiFi	0	Nazwa SSID (Service Set	Identifier): Nazwa lokalnej sieci bezp	rzewodowej (WiFi) może
Repeater WiFi	0	zawierać maksymalnie 32 :	znaki.	
Zabezpieczenia	0	Nazwa sieci (SSID):	E5573s_LK	
Zarządzanie	0	Haelo:		
Aktualizacja		112510.		
Aplikacje Mobilne	0			Wstecz Następny
				1
ityka prywatności		🍓 (C) 2006-2015 HUAWEI TECH	NOLOGIES CO., LTD.	Prawa autors

Po wpisaniu nazwy sieci i hasła klikamy **"następny"** i w podsumowaniu konfiguracji klikamy **"zakończ"**

				.ı ıli umts 🌐	Wyloguj Pomoc
Strona główna	Diaç	nostyka	SMS	Krótkie Kody	Ustawienia
Szybka konfiguracja		Podsumov	vanie konf	iguracii	Krok 3 z 3
Ustawienia połączenia	0			.g	
Ustawienia WiFi	0	Ustawienia	profilu:		
Repeater WiFi	0	Nazwa profilu:		Aero	
Zabezpieczenia	0	APN:		darmowy	
Zarządzanie	0	Ustawienia	WiFi:		
Aktualizacja		Nazwa sieci (SS	BID):	E5573s_LK	
Aplikacje Mobilne	0				
					Wstecz Zakończ
					1

Po zakończeniu konfiguracji, przechodzimy do "Ustawień połączenia", gdzie wybieramy "Ustawienia sieci"

a) jeżeli zasięg i dostępność technologii LTE umożliwiają nawiązanie stabilnego połączenia

Preferowany tryb ustawiamy jako "Tylko LTE" i klikamy "Zastosuj"

			.11 LTE 🌐 🚌 🕻	Polski ▼ Wyloguj Pomoc
Strona główna	Diagnostyka	SMS	Krótkie Kody	Ustawienia
Szybka konfiguracja	Ustawi	enia sieci		
Ustawienia połączenia Tryb połączenia Zarządzanie profilami -> Ustawienia sieci Ustawienia WiFi Repeater WiFi Zabezpieczenia Zarządzanie Aktualizacja Aplikacje Mobilne	Sieć Preferow Wyszu Tryb:	rany tryb: Tyl Jeśl Ikiwanie sieci Au	ko LTE I nie znasz typu sieci proszę wybrać opcję 1 to	Auto". Zastosuj
Polityka prywatności	🥠 (C) 200	6-2015 HUAWEI TECHNOLOGI	ES CO., LTD.	Prawa autorskie

b) w przypadku zasięgu lub dostępności technologii 3G/WCDMA (brak dostępności technologii LTE / zasięg sieci LTE niezapewniający stabilnego połączenia)

				Polski
				Wyloguj Pomo
Strona główna	Diagnostyka	SMS	Krótkie Kody	Ustawienia
Szybka konfiguracja	Ustawie	enia sieci		
Ustawienia połączenia Zarządzanie profilami • Ustawienia sieci Ustawienia WiFi Repeater WiFi Zabezpieczenia Zarządzanie Aktualizacja Aplikacje Mobilne	Sieć Preferowa Wyszul Tryb:	iny tryb: [] Je kiwanie sieci	Tylko HSPA+/UMTS ▼ eśli nie znasz typu sieci proszę wybrać opcję Auto ▼	"Auto". Zastosuj
olityka prywatności	4 (C) 2006	-2015 HUAWEI TECHNOLO	GIES CO., LTD.	Prawa autorski

Preferowany tryb ustawiamy jako "Tylko HSPA+/UMTS" i klikamy "Zastosuj"

Konfiguracja połączenia została ukończona pomyślnie.

				"III UMTS 🌐 🚎 C	Polski V Wyloguj Pomoc
Strona główna	1	Diagnostyka	SMS	Krótkie Kody	Ustawienia
Aero	2				
Połączo	ono				
Pobrano:	7.6 KB		1		
Wysłano:	5.22 KB				
Szybkość pobierania:	0 h/s				
Szybkość wysyłania:	0 b/s				

Polityka prywatności

₩ (C) 2006-2015 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Prawa autorskie