HUAWEI E3276

KONFIGURACJA DLA KORZYSTAJĄCYCH Z BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU	2

KONFIGURACJA DLA KORZYSTAJĄCYCH Z BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU

Po zainstalowaniu w modemie Karty SIM przystępujemy do konfiguracji oprogramowania. Wybieramy: "**Narzędzia**"



Następnie klikamy: "Profile"

Narzędzia	Aplikacja Dźwięki SMS
 Ustawienia Statystyka Profile Sieć Zabezpieczenia Diagnostyka Aktualizacja O aplikacji 	Uruchamianie Uruchom po starcie systemu Uruchom aplikację po wykryciu urządzenia Połącz z siecią po uruchomieniu aplikacji Zawsze na wierzchu Język aplikacji Polski

W aktywnej zakładce "Profile" tworzymy "Nowy" profil połączenia.

HULACE	Profile	
Ustawienia	Zarządzanie profilami	
📄 Statystyka	Cyfrowy Polsat (aktywny)	Nowy
Profile		Edytuj
Sieć		Usuń
Zabezpieczenia		
Diagnostyka		
Aktualizacja		Ustaw jako aktywny
📄 O aplikacji		

W polu **"Nazwa profilu"** wpisujemy nasz nowy profil np.; **"aero2"** Pole **"APN"** uzupełniamy wpisując **"darmowy"** a następnie zapisujemy nasz profil.

And succession of	Nazwa profilu aero2	
Ustawienia	cAPN Za	pisz
Statystyka	Dynamiczny Statyczny	
Profile	APN: darmowy	ų
Sieć	- Uwierzytelnianie	
Zabezpiec	Numer dostępowy: *99#	
Diagnosty	Nazwa użytkownika:	
Aktualizac	Hasło:	aktywny
📄 O aplikacj		

Po zapisaniu nowego profilu należy wybrać opcję "Ustaw jako aktywny"

WIN IN ALL ALL AND		
Ustawienia	ProfileZarządzanie profilami	
Statystyka	Cyfrowy Polsat (aktywny)	Nowy
Profile	aero2	Edytuj
Sieć		Usuń
Zabezpieczenia		
Diagnostyka		
Aktualizacja		Ustaw jako aktywny
📄 O aplikacji	9	

Przechodzimy do zakładki **"Sieć"** i ustawiamy z rozwijanej listy **"Typ połączenia" – "Tylko UMTS"** oraz wybieramy preferowane pasma **"GSM900/GSM1800/WCDMA900/WCDMA2100"** i wybieramy **"Zastosuj"**

(mg) POŁĄCZ	C 24	
Ustawienia	Typ połączenia	
Statystyka		Tylko UMTS
Profile		GSM900/GSM1800/WCDMA900/WCDMA2100
Sieć		Zastosui
Zabezpieczenia	-Wyhór sieci	
📄 Diagnostyka	A Hybor sicci	
Aktualizacja		Zmień
📄 O aplikacji		

Konfiguracja połączenia została ukończona pomyślnie – w lewym dolnym rogu pojawi się symbol zasięgu sieci, możemy łączyć się z Internetem klikając "**Połącz**".

POŁĄCZ	Profile	
Ustawienia	Zaradranio profilami zanie do sieci	
Statystyka		Nowy
Profile	Łączenie aero2	Edytuj
Sieć	_#	Usuń
📄 Zabezpieczenia		Anuluj
Diagnostyka		
Aktualizacja		Ustaw jako aktywny
0 anlikacii		

KONFIGURACJA DLA KLIENTÓW USŁUGI PAKIETY AERO

Po zainstalowaniu w modemie Karty SIM przystępujemy do konfiguracji oprogramowania. Wybieramy: "**Narzędzia**"



Następnie klikamy: "Profile"

Narzędzia	
Ustawienia Statystyka Profile Sieć Zabezpieczenia Diagnostyka Aktualizacja O aplikacji	Uruchamianie Uruchom po starcie systemu Uruchom aplikację po wykryciu urządzenia Połącz z siecią po uruchomieniu aplikacji Zawsze na wierzchu Język aplikacji Polski
	1

W aktywnej zakładce "Profile" tworzymy "Nowy" profil połączenia.

MAN ROBACZ	Profile	
Ustawienia	Zarządzanie profilami	
Statystyka	Cyfrowy Polsat (aktywny)	Nowy
Profile		Edytuj
Sieć		Usuń
Zabezpieczenia		
Diagnostyka		
📄 Aktualizacja		Ustaw jako aktywny
O aplikacji		

W polu **"Nazwa profilu"** wpisujemy nasz nowy profil np.; **"aero2"** Pole **"APN"** uzupełniamy wpisując **"darmowy"** a następnie zapisujemy nasz profil.

And an every second second	Nazwa profilu aero2	
Ustawienia	cAPNZ	apisz
Statystyka	Dynamiczny Statyczny	
Profile	APN: darmowy	u
Sieć	-Uwierzytelnianie	
Zabezpiec	Numer dostępowy: *99#	
Diagnosty	Nazwa użytkownika:	
Aktualizac	Hasło:	aktywny
🔵 O aplikacj		

Po zapisaniu nowego profilu należy wybrać opcję "Ustaw jako aktywny"

Ustawienia	Profile	
Statystyka	Cyfrowy Polsat (aktywny)	Nowy
Profile	aero2	Edytuj
Sieć		Usuń
Zabezpieczenia		
Diagnostyka		
Aktualizacja		Ustaw jako aktywny
🔵 O aplikacji		

Ustawienia typu sieci do połączenia:

a) zasięg i dostępność technologii LTE umożliwiająca nawiązanie stabilnego połączenia

Przechodzimy do zakładki **"Sieć"** i ustawiamy z rozwijanej listy **"Typ połączenia" – "Tylko LTE"** oraz wybieramy preferowane pasma **"Wszystkie zakresy"** wybór zatwierdzamy **"Zastosuj"**

POŁĄCZ		75
Ustawienia	Typ połączenia	
🚞 Statystyka	Tylko LTE	
Profile	Wszystkie zakresy	
Sieć		Zastosui
Zabezpieczenia		Lustosuj
📄 Diagnostyka	- Wybor sieci	
🚞 Aktualizacja		Zmień
🛑 O aplikacji		
		Aero2

b) zasięg lub dostępność technologii 3G/WCDMA (brak dostępności technologii LTE / zasięg LTE niezapewniający stabilnego połączenia)

Przechodzimy do zakładki **"Sieć"** i ustawiamy z rozwijanej listy **"Typ połączenia" – "Tylko UMTS"** oraz wybieramy preferowane pasma **"GSM900/GSM1800/WCDMA900/WCDMA2100"**

POŁĄCZ		
Ustawienia	Sieć	
Statystyka		GSM900/GSM1800/WCDMA900/WCDMA2100
Sieć Zabezpieczenia		Zastosuj
Diagnostyka	-Wybór sieci—	
O aplikacji		Zmień

Konfiguracja połączenia została ukończona pomyślnie – w lewym dolnym rogu pojawi się symbol zasięgu sieci, możemy łączyć się z Internetem klikając "**Połącz**".

POŁĄCZ			
Ustawienia Podłą	czanie do sieci	$\overline{\mathbf{x}}$	
Statystyka	-		
Profile	kączenie aero2		
📄 Sieć	— · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		astosui
Zabezpieczenia		Anuluj	
Diagnostyka			
Aktualizacja		_	Zmień
🦲 O aplikacji			