Nokia Internet Modem – oprogramowanie producenta modemów Nokia.

Po zainstalowaniu w modemie Karty SIM przystępujemy do konfiguracji oprogramowania.



Następnie wybieramy "Połączenie z Internetem".



W kolejnym oknie zaznaczamy opcję "**Zezwalaj na połączenia w roamingu**", a następnie wybieramy "**Profile połączenia**".



Tworzymy nowy profil wybierając przycisk "Nowy".



Na liście z wyborem krajów klikamy: "Nowy".

Nokia Internet Modem	0 - ×
2 4 2 2	
Kraj	
<u></u>	Wstecz
Nowy	•
Albania	
Algeria	
Andora	
Anguilla	
Antigua i Barbuda	v
Aero2 3G	3.5G 🕈 🕶 🕶 🖷

Kolejny etap to uzupełnienie szczegółów profilu połączenia - Nazwa profilu: dowolna, sugerujemy **Aero2**, w polu APN wpisujemy wartość: **darmowy**, reszta ustawień pozostaje puste, zatwierdzamy poprzez wybranie "**OK**".

Nokia Internet Modem	0 - ×
☆ 🌒 😫 🗄	
Połączenie z Intern	etem
Nazwa profilu	Aero2
APN	darmowy 🛑
Nazwa użytkownika	
Hasło	
Ustawienia siecio	we
Podst. DNS	
Dodatk. DNS	
Anuluj	ок
Aero2 3G	3.5G 🖤 🗨 🖝 🖝

Wracamy do ustawień ponownie wybierając **"Narzędzia"** – ikonę z kluczem **"Ustawienia sieciowe"** .



i przechodzimy do opcji

Nokia Internet Modem	C-X
_ ☆ 🤤 😫 📓 👄 🔌	NOKIA
Ustawienia	
Połączenie z Internetem	
Ustawienia aktualizacji	
Ustawienia sieciowe 🛑	
Zarządzanie kartą SIM	
Języki	
0 produkcie	
Aero2 3G 3.5G	Ψ

Kolejnym etapem konfiguracji jest ograniczenie Typu sieci do połączenia – wybieramy "**Typ sieci**".

Nokia Internet Modem	G – X
☆ 🌒 ≤ 🗄 🗳	
Ustawienia sieciowe	
	Wstecz
Operator	Auto
Typ sieci	
Tryb samolotu	
Aero2 3G	3.5G ♥ ●●●●

W karcie dostępnych Typów sieci zaznaczamy "Tylko 3G", zatwierdzając wybór "OK".

Nokia Internet Modem		0 – X
☆ ● ≤ 🖪 📓	2	NOKIA
Typ sieci	-	
Automatycznie		
🗌 Tylko 2G		
🗹 Tylko 3G 🛑		
Anuluj		ок
Aero2 3G	3.5G	Ψ

Konfiguracja połączenia została ukończona pomyślnie – wracamy do okna startowego poprzez ikonę

Następnie należy wybrać "Połączenie z Internetem" a w kolejnym oknie kliknąć ikonę



