## Samsung Galaxy Tab 3 T311

- Proszę włożyć kartę SIM do Tabletu
- Po uruchomieniu proszę przejść do "Ustawień" > Zakładka "Więcej ustawień".



• Następnie proszę przejść do zakładki "Sieci komórkowe".



• W zakładce "Sieci komórkowe" proszę zaznaczyć "Sieć komórkowa" i "Roaming danych".



• Następnie proszę wybrać "Nazwy punktów dostępu" > "Nowy APN"

Nowy APN

• W polu "*Nazwa*" proszę wpisać, np.: "*Aero2*", w polu *APN* – "darmowy".



<b>₩</b> 33	<b>, ( </b> 81% 🗖 10:11
Nazwa Aero2	
APN Nieustawione	
Proxy Nieustawione	
Port Nieustawione	
Nazwa użytkownika	
APN	
darmowy	
Anuluj	ок
Proxy MMS Nieustawione	
Port MMS Nieustawione	
MCC 260	
MNC 17	
Typ uwierzytelniania	
Nieustawione	

• Pozostałe ustawienia pozostają bez zmian > proszę zapisać profil.

₩ 🖬 33	<b>.₁ </b> 81%∎ 10:11
Edytuj punkt dostępu	
Nazwa Aero2	
APN darmowy	
Proxy Nieustawione	
Port Nieustawione	
Nazwa użytkownika Nieustawione	
Hasło Nieustawione	
Serwer Nieustawione	
MMSC Nieustawione	
Proxy MMS Nieustawione	
Port MMS Nieustawione	
MCC 260	
MNC	
Typ uwi 🗎 Zapisz	
X Anuluj	
* 🖬 🕫	<b>₽</b> , "(81% 🖬 10:11
✓ APN	Nowy APN
Aero2 darmowy	۲

Urządzenie zostało poprawnie skonfigurowane.

Proszę uruchomic przeglądarkę internetową w celu przepisania kodu CAPTCHA.